

## Virves savienošana ar drošības jostu.



1. Virvi ar astotnieka mezglu pievieno pie drošības jostas drošināšanas cilpas ar divām pretēji vērstām karabīnēm. Latvijā tā ir maz izplatīta prakse, kuru rekomendē UIAA un vairāki inventāra ražotāji.
2. Ar astotnieka mezglu paralēli drošināšanas cilpai.
3. Ar dubulto buliņu.
4. Kāpjot ar apakšējo drošināšanu pieļaujami tikai 2. un 3. variants
5. Pievienojot virvi drošības jostai ar vienu karabīni tā bieži sagriežas šķērsām un kritot slogojas pa vājāko asi:

 **Bīstami !**



Tas var apdraudēt jūsu drošību.

6. Alternatīva ir lietot DMM belaymaster vai Petzl ball lock karabīnes